

Videofied IP siseanduri patarei vahetus:

Enne tööde alustamist, tuleb teavitada Rapid Security Juhtimiskeskust võimalikust tekkivast valehäirest telefonil +372 35 65662.

Selleks tööks on vajalik LS 14500 2 patareid (ilma kaamerata andur 1 patarei), mida saab osta Rapid Security E-poest.

Anduri avamiseks põhja küljest on vaja anduri all olevat kinnitusklambrit lükata peenikese kruvikeerajaga.

Eemalda vanad patareid ja vaheta need uute vastu.

Peale patareide vahetus on vaja vajutada anduri sees all ääres olevat nuppu, et andur ühendaks end keskusega.

Kinnitage andur tagasi põhjakülge.

Ära viska kasutatud akut tavaprügi hulka, vaid vii see kogumispunkti või selleks ettenähtud konteinerisse.

Kui patareid on vahetatud, soovitame testida koos RS juhtimiskeskusega, kas andur sai töökorda.